

KPS-DT100

SKU: KPSDT100CBINT

Détecteur de tension sans-contact



FRANÇAIS

FR

Détecteur de tension CA

AVERTISSEMENT : SOYEZ EXTRÊMEMENT PRUDENT LORS DE L'UTILISATION DE CET APPAREIL.

Une utilisation incorrecte de cet appareil peut entraîner des blessures ou la mort.

Suivez toutes les mesures de sécurité suggérées dans ce manuel en plus des mesures de sécurité normales utilisées pour travailler avec des circuits électriques. **NE PAS réparer cet appareil si vous n'êtes pas qualifié pour le faire.**

Caractéristiques

Sensibilité à la tension 90 à 1000V CA

Fréquence 50/60Hz

Distance de détection <5mm

Surtension CAT II 1000V CAT III 600V

Batterie 2x1,5V AAA

Sécurité Pour une utilisation en intérieur et en accord avec les normes suivantes
Surtension Catégorie III 600V, degré de pollution 2.

Installation des batteries

1. Ouvrez le couvercle de la batterie (capuchon d'extrémité) en faisant délicatement levier vers le haut/extérieur au niveau du clip de poche à l'aide d'un petit tournevis.
2. Insérez deux batteries AAA (respectez la polarité).
3. Remplacez le couvercle du compartiment à batteries.

Instructions d'utilisation

AVERTISSEMENT : Risque d'électrocution. Avant de l'utiliser pour vérifier la présence de tension dans une prise, testez toujours le détecteur de tension sur un circuit sous tension connu afin de vérifier que celui-ci fonctionne correctement.

AVERTISSEMENT : Risque d'électrocution. Gardez les mains et les doigts sur le corps de la sonde et loin de l'extrémité de la sonde.

Pour vérifier la tension électrique CA dans une prise :

1. Touchez la pointe de la sonde à un cordon branché sur la prise, ou insérez-la dans le trou de la prise.
2. Si une tension électrique CA est présente, le voyant du détecteur clignote et l'avertissement sonore retentit.

Pour voir l'entièreté
du guide d'utilisation :



APAC: MGL GLOBAL SOLUTIONS LTD
info.apac@mgl-intl.com
Flat 4-1, 4/F, No. 35, Section 3 Minquan
East Road. Taipei, Taiwan.
Tel: +886 2-2508-0877

EMEA: MGL EUMAN S.L.
info.emea@mgl-intl.com
Parque Empresarial Argame, 33163
Morcín. Asturias, Spain.
Tel: +34 985-08-18-70

AMERICAS: MGL AMERICA, LLC.
info.na@mgl-intl.com

US East Coast: 2810 Coliseum Centre
Drive, Ste. 100. Charlotte, North Carolina,
28217 USA
Tel: +1 833 533-5899

US West Coast: 760 Challenger Street.
Brea, California 92821 USA
Tel: +1 310-728-6220

www.mgl-intl.com