1. Appareils de mesure
2. Finest
3. Multimètre

F525

MULTIMETRE DIGITAL

Caractéristiques générales

- Tension continue: 0.01mV à 1000V
- Tension alternat.: 0.01mV tot 750V
- Courant continu: 0.1µA à 10A
- Courant alternat.: 0.1µA à 10A
- Résistance: 0.01Ω à 20MΩ
- Capacité: 0.001µF à 999µF
- Fréquence: 0.5Hz à 200kHz
- Température: -40‘C à +1.370‘C (-40‘F à +2.000‘F)
- Test de continuité: émet un bip à <100Ω dans la gamme 2kΩ
- 4½ digits, 20.000 points de mesure et bargraphe de 41 segments
- Sélection manuelle de la gamme
- True RMS dans les gammes de tension et de courant
- Gamme 10A protégée par fusible
- Indication de mode d'attente
- Précision de base CC volt endéans 0.05%
- Fix holdTM (fixation automatique de la valeur mesurée)
- Mesure de la capacité
- Mesure de fréquence

info@turbotronic.fr
tel. +33(0)1 60 11 42 12
fax +33(0)1 60 11 17 78

Documentation

Catalogue

Manuels

Manuel

info@turbotronic.fr
tel. +33(0)1 60 11 42 12
fax +33(0)1 60 11 17 78